



## Control de Presencia y Accesos

### Huella Dactilar

## IN-01A

### Terminal de Control de Presencia y Accesos por Huella Dactilar

Terminal de control de presencia y accesos. El fichaje se realiza a través huella dactilar y, opcionalmente, de RFID.

Permite diferentes funciones a través de su relé como apertura de puerta o activación de sirena, integración en torno, etc.

Puede comunicar directamente con el PC mediante el puerto Ethernet o el puerto USB. También en modo "stand-alone" realizando la descarga de fichajes con un pendrive.



### ● Parámetros

Sensor ZK Óptico	Display TFT Color 3"
Modo de verificación: 1:1 /1:N	Relé para puerta o sirena
Tiempo de verificación: <= 1 seg	Ethernet , Puerto USB para pendrive
Tiempo de registro <= 2 seg	Tamaño: 210x157x50 mm
3.000 huellas	Peso: 0,58 kg
10.000 Tarjetas (Opcional)	Temperatura: 0° C- 45° C
100.000 registros	Humedad: 20%-80%
Huellas por usuario De 1 a 10	Alimentación: 12V
Proximidad: EM, Mifare y HID (Opcional)	Teclado con 21 teclas